



home
automation



lighting



electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej 40A

symbol: OR-WE-501

Producent:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5907565612387



5 907565 612387 >

Główne cechy:

Urządzenie do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh), służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (5+2). Zasilanie: 230V~, 50Hz, prąd bazowy 5A, max. prąd: 40A, częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh, dokładność pomiaru: klasa 1, wyjście impulsowe: zasilanie 12~27V, prąd ≤27mA, impuls = 90ms, montaż na szynie 35 mm.



TYP:
jednofazowy



CZĘSTOTLIWOŚĆ
IMPULSÓW:
1000 imp/kWh



WYŚWIETLACZ:
5+2



Wyjście
impulsowe

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Typ: | jednofazowy |
| Porty: | brak |
| Protokół komunikacyjny: | brak |
| Napięcie zasilania: | 230V~, 50Hz |
| Prąd bazowy (I _b): | 5A |
| Prąd maksymalny (I _{max}): | 40A |
| Częstotliwość impulsów: | 1000 imp/kWh |
| Klasa dokładności pomiaru: | 1 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Zgodność z MID (2014/32/EU): | ✗ nie |
| Wyświetlacz: | 5+2 |
| Wyjście impulsowe: | ✓ tak |
| Wielotaryfowość: | ✗ nie |
| Ilość modułów: | 1 |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): | 18 / 110 / 60 |